# Betrieb und Wartung

*ERKO-Kontaktböcke*

Die Wartung der ERKO-Kontaktböcke beschränkt sich auf folgende Punkte:

### 1 Chemikalien abspülen

Bei Benetzung der Kontaktböcke mit Chemikalien den Kontaktbock mit Wasser abspritzen.

### 2 Kontaktflächen reinigen

Bei starker Ablagerung von Chemikalien oder Schmutz die Kontaktflächen von Kontaktgabel und Keilschieber mit Drahtbürste oder Schleifpapier reinigen.

### 3 Warenschienen sauber halten

Die Kontaktflächen der Warenschienen sind sauber zu halten. Die Kontaktflächen dürfen keine Erhebungen oder Unebenheiten aufweisen.

### 4 Keilschieber und Verbindungsteile prüfen

Die Keilschieber sollten von Zeit zu Zeit von der Kontaktgabel abgeschraubt werden. Dabei sind die Schieberrückseite sowie die Innenseite der Gabel zu reinigen und bei Bedarf mit Schmirgelleinen leicht abzuschleifen.

Gegebenenfalls kann ein Schwingschleifer verwendet werden, jedoch keine Flex.

Dabei müssen die Federn und Verbindungsteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

### 5 Stromzuführungen kontrollieren

In regelmäßigen Abständen müssen die Verbindungsstellen der Stromzuführungen auf Wärmeentwicklung überprüft, gegebenenfalls demontiert und gereinigt werden.

### 6 Defekten Keilschieber ersetzen

Bei Defekten im Bereich des Keilschiebers muss dieser komplett ausgewechselt werden.